


7. Stecker und Stecker-Kabelfarben / Steckerbelegung




Steckerbelegung -Kabelfarben (nach DIN) für 7 + 13 polige Stecker

Funktion	Nr.	Code	Farbe	
Blinker links	1	L	gelb	
Nebelleuchte	2	54g	blau	
Masse	3	31	weiß	
Blinker rechts	4	R	grün	
Licht rechts	5	58R	braun	
Bremsleuchte	6	54	rot	
Licht links	7	58L	schwarz	
beim 13pol. Stecker				
Rückfahrlicht	8	ZR	grau	
Dauerplus	9	30	braun/blau	
Ladeleitung Plus für Batterie	10		braun/rot	
Masse für Pol 10	11		weiß/rot	
Steuerleitung Anhängerererkennung	12			
Masse Pol 9	13	31	schwarz/weiß	

Ansicht 7 Pol Stecker vorn



Ansicht 7 Pol Stecker hinten



Ansicht 13 Pol Stecker vorn



Ansicht 13 Pol Stecker hinten



Diese Daten stehen auch auf dem Wartungsschild am Koch-Anhänger

Beim 7 pol. und 13 poligem Stecker ist die Kabelbelegung der ersten 7 Pole gleich.

Alle Masseleitungen dürfen Anhängerseitig NICHT elektrisch leitend verbunden werden.